



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@tehnicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

## Baza Pozitiva Incarcare Fast Pack



**Pret:**

**90,00 lei TVA inclusa**

### Descriere produs:

Baza pozitivă Fast Pack este fabricată dintr-un material rezistent la temperaturi înalte și oferă o conexiune electrică sigură, asigurând performanțe constante în cadrul sistemelor de alimentare. Aceasta este proiectată pentru a face față condițiilor dure și pentru a preveni fluctuațiile de tensiune sau supraîncălzirea. Forma compactă permite instalarea facilă în orice echipament care necesită alimentare rapidă și stabilă. Este ideală pentru aplicațiile industriale și comerciale.

### Componente principale:

- Corp metalic din oțel inoxidabil rezistent
- Conectori rapizi pentru montare simplă
- Sistem de răcire pasivă pentru a preveni supraîncălzirea

### Caracteristici tehnice:

- Dimensiuni: 45mm x 25mm
- Greutate: 90g
- Material: Oțel inoxidabil de înaltă calitate
- Temperatura maximă suportată: 400°C
- Capacitate de încărcare: 10A



Domnita Ancuta nr 8, Sector 1, Bucharest Tel./Fax: 0040 01 312 56 60, E-mail: office@technicaldent.ro  
IBAN: RO17 RNCB 0068 0043 7192 0001 Nr. Inreg. Reg. Com.: J/09/137/99, Cod fiscal: RO 117 58 273

---

#### Instrucțiuni de utilizare:

1. Înainte de instalare, opriți alimentarea echipamentului și asigurați-vă că nu există tensiune electrică în circuit.
2. Conectați baza pozitivă la cablajul electric, verificând ca toate contactele să fie corect plasate.
3. Verificați conexiunea periodic pentru a asigura stabilitatea încărcării și pentru a preveni potențialele probleme de supraîncălzire.

#### Notă:

Pentru performanțe optime și o durată lungă de viață a produsului, este recomandat să utilizați baza pozitivă Fast Pack exclusiv cu echipamente compatibile. Asigurați-vă că respectați toate instrucțiunile de instalare pentru a evita problemele de funcționare.